



Date d'édition : 21.02.2026

Ref : E4.3.7

E4.3.7 Simulateur d'erreur VDE 0701



Le simulateur d'erreurs 0701 a été développé pour la formation et l'utilisation lors des examens afin de s'entraîner aux contrôles partiels nécessaires et à la recherche systématique des erreurs.

L'appareil est inspiré d'un appareil à eau chaude sur lequel il est possible de régler les erreurs qui se produisent fréquemment dans la pratique.

Équipement comprenant :

- 1 8-2414000-000-10-0 Simulateur d'erreurs VDE 0701 (mémoire)
- 1 8-2500856-000-10-0 PROFITEST , appareil de test

Catégories / Arborescence

Techniques > Génie Electrique > E4 Installation électrique > E4.3 Circuits de protection

Options



Date d'édition : 21.02.2026

Ref : 8-2500856-000-10-0

Testeur PROFITEST 0100S-II

Appareil de test PROFITEST

Appareil de test universel contrôlé par microprocesseur, processus de mesure entièrement automatique pour vérifier la mesure de protection selon IN VDE 0100 / CEI 60 364-6.

Dix fonctions de test sont disponibles :

1. Mesure de tension CEI 61 010-1/ EN 61 010-1/ VDE 0411-1
2. Test des dispositifs de protection contre les courants résiduels CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
3. Mesure de la résistance de terre CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
4. Mesure de résistance d'isolement CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
5. Mesure d'impédance de boucle CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
6. Mesure de rotation de phase CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
7. Mesure de faible résistance CEI 61 557/ EN 61 557/ VDE 0413
8. Mesure de fréquence CEI 61 010-1/ EN 61 010-1/ VDE 0411-1
9. Mesure d'isolation du site DIN VDE 0100
10. Contrôle de connexion des phases CEI 61 010-1/ EN 61 010-1/ VDE 0411-1

Spécification de l'appareil

- Grand écran clair, inclinaison réglable
- Affichage simultané de toutes les informations sur une mesure
- Régler la fonction de base souhaitée avec une molette de commutation unique, bouton « Start » et « I(N) » sur la poignée de prise de test.
- Préparé pour l'imprimante amovible PROFITEST PSI pour une impression immédiate des valeurs mesurées
- Transfert de données vers l'imprimante via Interface infrarouge
- Connexion au PC via imprimante PROFITEST PSI possible pour le stockage de données, la journalisation, les statistiques
(à l'aide du logiciel PC.doc ou PC.base-m)

Données techniques:

- Mesure de tension : 0 ... 500 V
 - Mesure de fréquence : 15,4 ... 420 Hz
 - Mesure du dispositif de protection FI avec courant résiduel nominal
10, 30, 100, 300, 500 mA : tension de contact 0 ... 70 V
 - Mesure du dispositif de protection FI avec courant résiduel croissant :
Tension de contact 0 ... 50 V,
Courant de déclenchement 0,3I(N) ... 1,3I(N)
 - Mesure de résistance de terre : 4 gammes
0,01 ohm...9,99 kohm
 - Mesure de résistance d'isolement : 2 zones,
0,1 Mohm... 300 Mohm
 - Mesure d'impédance de boucle : 2 gammes,
0,01 ohm...20,0 ohm
 - Courant de court-circuit : 6,3 A ... 50 kA
 - Mesure d'impédance réseau : 0,01... 20,0 ohms
 - Mesure de faible ohm : 0,01... 100 ohms
 - Mesure de rotation de phase : 15,4... 420 Hz, 100... 500 V
 - Mesure d'isolation du site : 0... 999 kOhm
- Alimentation : 6 piles 1,5 V (IEC R6)

Inclus:

- 1 insert de fiche Schuko
- 1 jeu de piles

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71

www.leybold-didactique.fr



Date d'édition : 21.02.2026

1 bandoulière
1 manuel d'instructions